

Phitronics / P7V800PRO-M V3.0

[Dar nota](#)

Placa mãe para Intel Pentium D (Duo Core)/ Pentium 4/ Celeron D, soquete LGA775, FSB 1066/800/533 MHz, Chipset VIA P4M800Pro/8237, Dois soquetes 180 pinos de memória DIMM à 2.5V suportando dois pentes DDR SDRAM (DDR400/333/266) Máximo: 2 Gigabytes. Dois soquetes 240 pinos de memória DIMM à 2.5V suportando dois pentes DDR2 SDRAM (DDR2 533) Máximo: 2 Gigabytes - áudio, rede on board

[Link para o fabricante \(http://www.phitronics.com.br/p7v80_1.php\)](http://www.phitronics.com.br/p7v80_1.php)



Imagem meramente ilustrativa

[Preços](#) [Características Técnicas](#) [Comentários \(0\)](#)

Especificações

CPU

- Versão 1.0: Pentium D (Duo Core)/ Pentium 4/ Celeron D
- Versão 3.0: Core 2 Duo / Pentium D/ Pentium 4/ Celeron D.

FSB

- 1066/800/533 MHz

Chipset

- VIA P4M800Pro/8237

VGA

- UniChrome Pro Graphics com 64M de Memória Compartilhada.

Memória

- Dois soquetes 180 pinos de memória DIMM à 2.5V suportando dois pentes DDR SDRAM (DDR400/333/266)
- Máximo: 2 Gigabytes.
- Dois soquetes 240 pinos de memória DIMM à 2.5V suportando dois pentes DDR2 SDRAM (DDR2 533)
- Máximo: 2 Gigabytes

slot de Expansão

- 1 x AGP 8X
- 3 x PCI slot
- 1 x CNR Slot

LAN

- VIA VT6103L 10/100Mbps Fast Ethernet PHY

Áudio

- Realtek ALC655 6-channel audio codec (Cumprindo com a especificação AC'97 2.3)

IDE / SATA

- 2 x Ultra DMA 133/100/66
- 2 x Conectores Serial ATA

Portas de Entrada e Saída (E/S) do Painel Traseiro

- 1 x PS/2 Teclado
- 1 x PS/2 Mouse
- 1 x Porta Paralela
- 1 x Porta Serial
- 1 x Saída de Vídeo (VGA)
- 4 x Portas USB 2.0
- 1 x Porta RJ 45 (LAN)
- 1 x Entrada e Saída de Áudio (Line-in, Line-out e Mic-In)

Conectores de Entrada e Saída (E/S) Internos

- Conector de 20 pinos ATX para a fonte de energia
- Conector de 4 pinos ATX de 12V para a fonte de energia

- 2 x USB 2.0 , com suporte adicional de 4 portas USB 2.0
- 1 X conector de suporte ao drive de disquetes (360K~2.88M), 3 Mode FDDs ou LS120
- 1 X conector para o IrDA
- 1 X suporte à duas USB 2.0 adicionais
- 1 X Pinagem (Jumpers) de conexão para as chaves de liga/desliga e LEDs do painel frontal do micro
- Conectores para FAN1 e FAN2
- 1 X conector para o áudio do Drive de CD
- Conector do FAN que serve a CPU
- 1 X conector para o auto-falante do gabinete
- 1 X Pinagem para áudio no painel frontal do micro
- 1 X conector para cartão de leitura USB

Sistema da BIOS

- AMI 4Mb Flash ROM
- Suporte para Plug and Play 1.0A, APM 1.2, Multi Boot, DMI
- Total suporte para a especificação ACPI revisão 1.0

Form Factor

- Micro-ATX Form Factor, 244*244mm